

# A-Z TRADERS

## Vlastná výroba a vývoj v Česku



Rozvádzače  
pre fotovoltaiku



Inteligentná  
regulácia



Nabíjacie stanice  
pre automobily



Bezpečnosť



Zvodiče  
prepätia



Monitoring

**Spoločivý dodávateľ**  
**Pre fotovoltaický priemysel**

# Rozvádzač R-AC-40-N0 IKA



R-AC-40-N0 IKA

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné). Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

## POPIS PRODUKTU

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP65/20C slúžiaci ako vstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a iné).

Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ich nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

V rozvádzači je osadený zvodíč prepätia AC T1+T2, istič B40/3 pre istenie vstupu do striedača. Ďalej istič B2/1 ktorý istí PATICI/RELE Finder, ktoré zaisťuje N0% pre splnenie podmienok distribúcií (súčasťou je ako NC, tak NO kontakt a stred.) Čím je zaistené použitie pre všetky typy meničov na trhu.

Vhodné kombinovať s rozvádzačom R-FVE-DC2T1-IKA, R-FVE-DC3T1-IKA alebo až R-FVE-DC9T1-IKA pre jednosmernú časť inštalácie a rozvádzačmi R-FVE-A40-2 pre zálohované okruhy s manuálnym prepínačom (premostenie striedača), alebo rozvádzačom R-FVE-Z4 s prúdovým chráničom, zásuvkami a istením.

kód	Výrobca	Produkt	Popis	Počet kusov
174200	EATON	IKA-1/18-ST	Rozvodnica NA omietku IP65, priehľadné dvere, 1 rad, 18 modulov	1
158331	EATON	SPBT12-280/4	Zvodíč prepätia triedy T1+T2 (B+C), 4pól sada pre TN-S	1
286516	EATON	PL6-B2/1	Istič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A	1
40528230 + 9565	FINDER	RELE 2P/8A 230AC + PATICE 40/41/44/99.01	Rele + Päťica N0% (NC, NO, STRED)	1
286593	EATON	PL6-B40/3	Istič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=40A	1